

客席 - 1,971席(1階席 1,197 / 2階席 774)

舞台 - 間口18m 高さ10m 奥行21m

設備容量 - 500kVA

調光卓(マリオネットZ)

最大コントロールチャンネル数 4,096ch

外部入力チャンネル数 1024ch

イベント管理機能 100イベント / 記憶CUE数 10,000CUE / QList数 1,000List

エフェクト 100ch×1,000パターン

パート分割数 20パート(マルチ機能付)

サブマスターフェーダ(モーターフェーダ) 40本(100ページ)

プリセットフェーダ 120本×3段

外部記憶装置 USBメモリ・SDカード/JASCI

持込卓へのパッチアウト可

〒380-0928 長野県長野市若里1-1-3

代表TEL: 026-226-0008

舞台課TEL: 026-226-0555

FAX: 026-226-1574

mail:kenbun@naganobunka.or.jp

特電

| | | | |
|----------------------------------------------|-----------|------|--------|
| 下手前特電(カムロック付) | 3φ4W 100V | 300A | 90kW |
| 3cir(60A)/C型60.3口. 3cir(60A)/C型30.6口 コンセント付) | | | |
| 上手奥動力電源(カムロック付) | 3φ3W 200V | 125A | 37.5kW |

PS~5Bri 最大負荷荷重

| | |
|-----------|--------------------|
| PS(プロサス) | 300kg |
| 1Bri~5Bri | 500kg(下吊バトンは300kg) |
| 美術バトン | 250kg(バトン径60φ) |

| 名称 | 回路数(容量)/形状 | 備考 |
|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| UH | ハロゲン4色・LED5色 12cir(30A)/T型. 3cir(20A)/C20(直) | ハロゲン500W×60灯(71.72.63.22). LED5色(ETC.ColorSourceCYC)133W.15灯.7ch |
| LH | ハロゲン4色・LED5色 8cir(60A)/C60. 2cir(15A)/平行(直) | ハロゲン300W×64灯(72.59.22.40).仮設LED5色(ETC.ColorSourceCYC)133W.15灯.7ch |
| 5Bri | 5Sus 40cir(30A)/C20.2口 | 内8cir直/調切替可C30.1口/C20.1口 DMX-OUT/2.LAN/1.1kWフレネル×12. 1kW凸×12 |
| (下吊バトン10間) | 5Bo LED4色 3cir(20A)/C20直 | LED125W.15灯(R.G.B.W)(下5灯・中5灯・上5灯) |
| 4Bri | 4Sus 40cir(30A)/C20.2口 | 内8cir直/調切替可C30.1口/C20.1口 DMX-OUT/2.LAN/1.1kWフレネル×12. 1kW凸×12 |
| (下吊バトン10間) | 4Bo LED4色 3cir(20A)/C20直 | LED125W.15灯(R.G.B.W)(下5灯・中5灯・上5灯) |
| 3Bri | 3Sus 40cir(30A)/C20.2口 | 内8cir直/調切替可C30.1口/C20.1口 DMX-OUT/2.LAN/1.1kWフレネル×12. 1kW凸×12 |
| (下吊バトン10間) | 3Bo LED4色 3cir(20A)/C20直 | LED125W.15灯(R.G.B.W)(下5灯・中5灯・上5灯) |
| 2Bri | 2Sus 40cir(30A)/C20.2口 | 内8cir直/調切替可C30.1口/C20.1口 DMX-OUT/2.LAN/1.1kWフレネル×12. 1kW凸×12 |
| (下吊バトン10間) | 2Bo LED4色 3cir(20A)/C20直 | LED125W.15灯(R.G.B.W)(下5灯・中5灯・上5灯) |
| 1Bri | 1Sus 40cir(30A)/C20.2口 | 内8cir直/調切替可C30.1口/C20.1口 DMX-OUT/2.LAN/1.1kWフレネル×12. 1kW凸×4 |
| | 1Bo LED4色 3cir(20A)/C20直 | LED125W.10灯(R.G.B.W)(下3灯・中4灯・上3灯) |
| PS(プロサス) | 20cir(30A)/C20.2口 | 内6cir直/調切替可C30.1口/C20.1口 DMX-OUT/2.LAN/1.1kWフレネル×12. 1kW凸×3 |
| 移動タワー | 4cir(30A)/C20.2口 | (5m4段吊2基) 器材は無し 4cir30Cケーブル付 |
| GAL.下/上 | 10cir(30A)/C30 | 内2cir直/調切替可. 1kW凸×2 |
| PT.下/上 | 10cir(30A)/C20.2口 | 1kW凸×10 575W S/F26° ×10 各2台5色 |
| TT.下/上 | 4cir(30A)/C20.2口 | 1kW凸×8 2台4色 |
| CL | 1CL 22cir(30A)/C30.2口 | 内2cir直/調切替可. 1.5kW凸×36. LEDムービング×2. 650WPTS×2 |
| | 2CL 12cir(40A)/C30.2口 | 内2cir直/調切替可. 2kW凸×24(10インチ). 750W S/F ZOOM(15-30°)×6 |
| | 2cir(60A)/C60直 | 移動型調光器2kW3cir×2台. DMX-OUT/1. 2kWクセノンピン×4(SUPERSOL2009SR/e) |
| FR.下/上 | 4FR 6cir(30A)/C20.2口. 1cir(30A)/C30 | 内1cir直/調切替可. DMX-OUT/1. 1kW凸×12(4台3色) |
| | 3FR 10cir(30A)/C20.2口. 2cir(30A)/C30 | 内2cir直/調切替可. DMX-OUT/1. 1kW凸×20(4台5色). 575W S/F26° ×2 |
| | 2FR 10cir(30A)/C20.2口. 2cir(30A)/C30 | 内2cir直/調切替可. DMX-OUT/1. 1kW凸×8(4台2色). 575W S/F26° ×2 |
| | | 1kW PAR-N×2. 1kWフレネル×2(ドンテラ) |
| フロア コンセント | 奥 4cir/C30A. 8cir/C60A(LH用) | すべて直/調切替可. DMX-OUT/下上各2 |
| | 下手 20cir(30A)/C30. 4cir(60A)/C30.6口 | 内14cir直/調切替可 |
| | 上手 20cir(30A)/C30. 4cir(60A)/C30.6口 | 内14cir直/調切替可 |
| | 前.下手 6cir(30A)/C30 | 前FC×2cir. FOOT×4cir ※オケピットFCと同回路/内2cir直/調切替可. DMX-IN・OUT/各2.LAN/1 |
| | 前.上手 6cir(30A)/C30 | 前FC×2cir. FOOT×4cir (仮設フット×8本(上出)24灯×4色). DMX-IN・OUT/各2.LAN/1 |
| | WC.下手 6cir(30A)/C30. 2cir(30A)/C30直 | 内2cir直/調切替可. 2cir(30A)/C30直/平行直 |
| WC.上手 6cir(30A)/C30. 1cir(15A)/平行直 | 内2cir直/調切替可. 1cir(15A)/平行直 | |
| 花道.下/上 6cir(30A)/C30(フットのみC20) | 花道(F型60W24灯×2色). 花道×2cir直/調切替可. 鳥屋×2cir | |
| オーケストラピットFC | 4cir(30A)/C30 | ※下FOOT1~4と同回路/内2cir直/調切替可 |
| 映写室 | 2cir(30A)/C30. 4cir(30A)/C30直. 2cir200V用 | 2cir直/調切替可. DMX-IN4. インカム回線. 200Vは1cir(20A)D型.1cir(30A)接地形2P 30A |
| 1階客席上手壁 | 1cir(30A)/C30直. 1cir(15A)/平行直 | 上手壁/DMX-IN/2. インカム回線 |
| 天反 | ダウンライト | LED64W.1列目8灯・2列目14灯・3列目6灯. DMX-OUT/2 |
| | UH | LED5色(ETC.ColorSourceCYC)133W.12灯.7ch |

移動機材(カッコ内数字は上手FR他)

| 器材 | 数量 |
|-----------------------------|-------|
| 1kW.フレネル(CROCCO) | 10 |
| 1kW.凸(CROCCO) | 10(6) |
| 750W.RIKURI 19° | 5 |
| 575W.S/F 26° | 15 |
| 750W.S/F36° | 12 |
| 750W.S/F50° | 4 |
| LED130W.S/F19° | 4 |
| LED130W.S/F36° | 4 |
| LED290W.LPAR-7(4色) | 12 |
| 133W.Color Source CYC(ローホリ) | 15 |
| LED100W×2灯ミニブル(W) | (6) |
| LED150W×2灯ミニブル(フルカラー) | (6) |
| 2kW.フレネル | (16) |
| 1.5kW.フレネル FQ | 12(8) |
| 500W.フレネル FQ | 8 |
| 500W.凸 | 6 |
| 500W.凸T-1 | 12 |
| 500W.FSP | 8 |
| 1kW.PAR-N | 20 |
| 1kW.PAR-M | 16 |
| 500W.PAR-N | 10 |
| 500W.PAR-VN | 12 |
| 仮設フットライト6尺(75W).12灯(4色) | 8 |
| ストリップ6尺(100W).12灯(3色) | 10 |

| 器材 | 数量 |
|---------------------------|------|
| 500W.マシンスポット EPQ | 4(2) |
| 1kW.マシンスポット EPQ | 4(2) |
| 1kW.マシンスポット EQS | 4 |
| 2kW.マシンスポット EQS | 2 |
| マシンスポット変換アダプター EMOPT-1 | 6 |
| マシンスポット変換アダプターEMOPT-2・3・4 | 各 2 |
| ディスクマシン(ターレット付) RDS | 2 |
| ディスクマシンVS 丸茂 | 6 |
| ディスクマシン 荒雲・雲・雪 | 各 2 |
| VS用種板 雨・炎 | 4・2 |
| 芯なしマシン 丸茂 | 5 |
| 750W.虹マシン | 1 |
| 波マシン 500W球×2 | 6 |
| ドラムマシン | 1 |
| カレイドマシン RDS | 4 |
| KM-14R(250W) ストロボ | 2 |
| ミラーボール 450φ丸吊型 | 1 |
| ミラーボール 250φ楕円置型 | 1 |
| 2連スライドキャリア RDS | 2 |
| マスキングキャリア 丸茂 | 6 |
| マスキングアダプター | 18 |
| 先玉SDA-8吋 | 6 |
| 先玉SDA-10・12・16・20吋 | 各 4 |
| 先玉OL-4・6・8吋 RDS | 各 2 |

| 器材 | 数量 |
|---------------------|------|
| 500W.バンチライト | 5 |
| 中スタンドスポット1kW凸付 | 12 |
| ハイスタンドスポット1kW凸付 | 12 |
| 中三又スタンド | 12 |
| 中三又スタンド キャスター付 | 3 |
| ハイスタンド キャスター付 | 4 |
| 三脚二段スタンド | 6 |
| 平置ベース | 36 |
| ロースタンド | 6 |
| ハンガー | 60 |
| ラージハンガー (HAS-50A) | 80 |
| ボーダーハンガー | 15 |
| ミドルハンガー | 18 |
| 3連トンボ | 16 |
| バンドア 8吋 | 20 |
| バンドア 6吋 | 20 |
| バンドア 14吋 | (16) |
| 介錯棒(3.5m~7m) | 2 |
| 移動型調光器(正弦波) C20×3ch | (4) |